



SAFETY GUIDELINES / DEFINITIONS

RISK OF UNSAFE OPERATION. When using tools or equipment, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of personal injury. Improper operation, maintenance or modification of tools or equipment could result in serious injury and property damage. There are certain applications for which tools and equipment are designed. Manufacturer strongly recommends that this product NOT be modified and/or used for any application other than for which it was designed. Read and understand all warnings and operating instructions before using any tool or equipment.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- Do not attempt to charge the unit if the charging cable is damaged.

USED UNDER LICENSE. RD072324

STANLEY® FATMAX®

LINTERNA LED DE LITIO MANUAL DE INSTRUCCIÓN



CONSERVE ESTE MANUAL PARA FUTURAS CONSULTAS.

Derechos Reservados © 2024
Baccus Global LLC, Boca Raton, FL 33432

BC

ETL

Intertek

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas de la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (FCC). La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencia perjudicial y (2) este mecanismo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la in-terferencia que puede provocar una operación no deseada.

Este equipo ha sido probado y se encontró que cumple con los límites para dispositivo digital Clase B, según la parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para brindar protección razonable contra interferencia perjudicial en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía en frecuencia de radio y, si no se instala y se usa de acuerdo con las instrucciones, puede provocar interferencia perjudicial en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que la interferencia no ocurra en una instalación en particular. Si el equipo provoca interferencia perjudicial en la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar al apagar y encender el equipo, el usuario debe tratar de corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Cambiar la orientación o la ubicación de la antena de recepción.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a un tomacorriente sobre un circuito diferente de aquel al que está conectado el receptor.
- Consultar al vendedor o pedir la ayuda de un técnico en radio y televisión con experiencia.

Los cambios o las modificaciones no aprobados por el partido responsable de conformidad podían anular la autoridad del usuario para funcionar el equipo.

NORMAS DE SEGURIDAD / DEFINICIONES

- ⚠ **PELIGRO:** Indica una situación de peligro inminente que, si no se evita, **provocará la muerte o lesiones graves.**
- ⚠ **ADVERTENCIA:** Indica una situación de peligro inminente que, si no se evita, **puede provocar la muerte o lesiones graves.**
- ⚠ **PRECAUCIÓN:** Indica una situación de peligro potencial que, si no se evita, **puede provocar lesiones leves o moderadas.**
- ⚠ Usado sin la palabra, indica un mensaje relacionado con la seguridad.
- AVISO:** Indica una práctica **no relacionada con lesiones personales** que, si no se evita, **puede resultar en daños a la propiedad.**
- RIESGO DE OPERACIÓN INSEGURA.** Cuando se utilizan herramientas o equipos, siempre se deben respetar las precauciones de seguridad para reducir el riesgo de lesiones personales. La operación, el mantenimiento o la modificación incorrectos de herramientas o equipos pueden provocar lesiones graves y daños a la propiedad. Las herramientas y los equipos están diseñados para usos determinados. Fabricante recomienda encarecidamente que **NO** se modifique este producto y que **NO** se utilice para ningún otro uso que aquel para el que fue diseñado. Lea y comprenda todas las instrucciones operativas y las advertencias antes de utilizar cualquier herramienta o equipo.

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES

- ⚠ **ADVERTENCIA:** LEA Y COMPRENDA ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR ESTA LUZ DE TRABAJO. El incumplimiento de todas las instrucciones enumeradas a continuación puede provocar una descarga eléctrica, un incendio y/o lesiones graves.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD

- ⚠ **ADVERTENCIA – RIESGO DE INCENDIO, DESCARGA ELÉCTRICA, PELIGRO DE EXPLOSIÓN O LESIONES A LAS PERSONAS –** al usar aparatos eléctricos, siempre se deben seguir las precauciones básicas, incluidas las siguientes:
 - ⚠ **EL LED se CALIENTA rápidamente!**
 - No toque el LED en cualquier momento al funcionar.
 - Entre en contacto solamente con el disparador al encender.
 - No toque el lente caliente o el recinto.
 - No siga siendo en luz si la piel siente caliente.
 - No utilice la linterna sin un lente o recinto dañado.
- ⚠ **ADVERTENCIA – AL USAR ELECTRODOMÉSTICOS,** las precauciones básicas se deben seguir siempre, incluyendo lo siguiente:
 - La linterna y el cable de carga USB no son juguetes y no se pueden jugar con como juguetes. Para reducir el riesgo de lesiones, es necesaria una estrecha supervisión cuando estas unidades se utilizan cerca de niños.
 - Utilice solamente los accesorios recomendados o vendidos por el fabricante.
- ⚠ **ADVERTENCIA – PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA:**
 - No ponga esta linterna en agua u otro líquido. No coloque ni almacene esta linterna donde puede caerse o ser tirado al agua o se mojar.
 - Cargue bajo techo solamente. No exponga el cable en agua o cualquier otro líquido.
 - No limpie la linterna con una aspersión de agua o similares.
 - Utilice solamente los cables de carga provisto por el fabricante para recargar.
- ⚠ **ADVERTENCIA – RIESGO DE INCENDIO:** Nunca contacto con materiales combustibles a el lente o al disipador de calor.
- ⚠ **PRECAUCIÓN – PARA REDUCIR EL RIESGO DE LESIONES O DAÑOS A LA PROPIEDAD:**
 - Todas las luces emiten calor.
 - No toque el lente mientras la unidad esté en uso.
 - Mantenga cualquier combustible lejos del lente y linterna. El calor extremo puede ocasionar incendios.
 - Nunca coloque la luz encendida hacia abajo en cualquier superficie, cargando o si no está en uso. Nunca almacene la luz hacia abajo sobre cualquier superficie.
- Nunca mire directamente a la luz ni la apunte directamente a los ojos de otra persona. Pueden producirse lesiones oculares graves.
- Mantenga los objetos afilados lejos del lente de la linterna – el vidrio puede romperse.
- No sumerja la linterna en agua.
- No exponga esta unidad extremadamente a las temperaturas altas.
- No tire ni deje caer la linterna. Contiene vidrio y un paquete de baterías de litio.
- Utilizar sólo con el cable de carga USB que se proporciona con la unidad. Conecte el cable de carga a la luz primero, luego conectarlo a la fuente de carga.
- Después de cargar/recargar, desconecte el cable de carga USB y espere 5 minutos antes usar la linterna.
- No aplaste, corte, hale o exponga los cables de carga al calor extremo.
- Coloque los cables de carga de manera que no se enreden o se conviertan en un peligro de seguridad.
- Mantenga los cables de carga alejados de bordes afilados.

- Use la unidad en lugares secos solamente.
- No hay piezas que el usuario pueda reparar. No intente desmontar ninguna otra partes de la unidad.
- Para reducir el riesgo de daños al enchufe o al cable eléctrico, tire por el enchufe más bien que por el cable al desconectar.
- No intente utilizar la unidad si el cable de carga está dañado.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD ESPECÍFICAS PARA LAS BATERÍAS DEL LITIO

- ⚠ **ADVERTENCIA – PARA REDUCIR EL RIESGO DE FUEGO, DE DESCARGA ELÉCTRICA, DE PELIGRO DE LA EXPLOSIÓN, O DE LESIONES O DAÑOS A LA PROPIEDAD:** Baterías del litio son pequeñas, compactas e ideal para proporcionar energía duradera a esta unidad. Sin embargo, deben ser utilizadas y ser cargadas correctamente. El uso incorrecto puede dar lugar a una lesión seria, a fuego, o a muerte.
- Las del litio pueden estallar en presencia de una fuente de ignición. No utilice el producto en presencia de una llama abierta.
- No ponga esta unidad con baterías del litio en fuego ni aplique el calor a él.
- No someta la batería de litio unidad de potencia a impactos o golpes fuertes. La batería en esta unidad contiene dispositivos de seguridad y de protección que, si están dañados, pueden hacer la batería generar calor, romper o encender.
- No exponga esta unidad accionada por la batería del litio para regar o agua salada, o permita que la batería se llegue a mojar.
- Evite almacenar esta batería de litio dispositivo eléctrico en el sótano, cuarto de baño u otras áreas de la casa que están o pueden quedar mojados o húmedos o donde la humedad puede concentrarse.
- No deje esta unidad accionada por la batería del litio en luz del sol directa, o utilice o almacene la unidad dentro de los coches en tiempo caliente. El hacer tan puede hacer la batería para generar calor, para romper, o para encender. Usando la batería de este modo puede también dar lugar a una pérdida de funcionamiento y de una esperanza de vida acortada.
- Nunca cargue esta unidad cerca de calor o de objetos inflamables.
- **¡NUNCA LANCE AGUA A UNA BATERÍA ARDIENTE DEL LITIO!** Si una batería del litio coge fuego, quemará más violentamente si entra en contacto con el agua o aún la humedad en el aire. Un extinguidor debe ser utilizado.

Carga y capacidad de la batería

Esta unidad se entrega en un estado parcialmente cargado – usted debe cargarlo completamente antes de usarlo por primera vez.

Cuando están almacenadas a temperatura ambiente con una carga completa, las baterías del litio comienzan a descargar a partir del tiempo que son manufacturadas, incluso cuando no estan en uso. Las descargas profundas también disminuyen su capacidad. La vida de batería se puede ampliar por el siguiente:

- Cargue la batería a la capacidad plena antes de almacenaje.
- Las temperaturas óptimas para el almacenamiento de esta unidad están entre 5°C y 20°C (41°F y 68°F).
- Nunca descargue la batería completamente.
- Cargue después de cada uso.
- Cargue siempre por lo menos una vez cada 3 a 6 meses si no en uso frecuente de prevenir el exceso de descarga.

Transporte de las baterías del litio

- Compruebe siempre todas las regulaciones locales, nacionales, e internacionales aplicables antes de transportar una unidad que contiene una batería del litio.
- El transporte de una fin-de-vida, dañada, o de la batería recordada puede, en ciertos casos, ser específicamente limitado o prohibido.

INSTRUCCIONES RELATIVAS AL PUERTO USB

AVISO:

- **IMPORTANTE:** Algunos electródómesticos de uso doméstico alimentados por USB no funcionan con el puerto USB proporcionan con este dispositivo. Compruebe el manual del electródómestico correspondiente para confirmar que se puede utilizar con este tipo de puerto USB.
- **El puerto USB no es compatible con la comunicación de datos.** Solo proporcionan energía a un dispositivo externo con alimentación USB (5 V CC/1 A usando el puerto USB del foco o el adaptador de carga CA/USB o 5 V CC/2,1 A usando el puerto USB del adaptador de carga CC/USB). Asegurese de que la clasificación del equipo conectado al puerto USB no exceda el amperaje indicado.
- No conecte concentradores USB que permiten la conexión del puerto USB de la unidad.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

INTRODUCCIÓN

Felicitaciones por adquirir su nuevo *Stanley® linterna LED del litio*. Lea el manual de instrucción y siga las instrucciones cuidadosamente antes de utilizar su nueva linterna.

CARACTERÍSTICAS

1. Bezel de goma	7. Puerto USB (para usar con el cable de carga USB)
2. Disipador de calor	8. Botón de alimentación USB
3. Soporte plegable	9. Lente rojo de emergencia (accesorio opcional)
4. Disparador de encendido/apagado	10. Cable de carga USB
5. Mango tipo pistola	
6. Indicador LED del estado de la batería/ de la carga	

CÓMO LEER EL INDICADOR LED DEL ESTADO DE LA BATERÍA/CARGA

El indicador LED del estado de la batería/carga es un anillo alrededor del puerto USB en la parte posterior de la unidad. Se enciende o destella en tres colores para indicar el siguiente:

Cuando la unidad está cargando:

Verde: La batería está en un estado completamente cargado.

Verde (parpadeando): La batería está en un estado parcialmente cargado (alto).

Naranja (parpadeando): La batería está en un estado parcialmente cargado (bajo).

Rojo (parpadeando): La batería necesita ser recargada.

Rojo (parpadeando rápidamente): La batería de la unidad se calienta excesivamente (debido a uso prolongado o de recarga). La operación se detendrá en esta etapa y continúa automáticamente después de un periodo de enfriamiento.

Cuando la unidad está funcionando (una vez que la luz se ha encendido o el botón de alimentación USB se ha pulsado):

Verde: La batería está funcionando en el voltaje completo.

Naranja: La batería está funcionando en el voltaje parcial.

Rojo (sólido): La batería está funcionando en la baja tensión, y debe ser recargada o la protección incorporada de baja tensión se activará y la unidad se apagará automáticamente en breve.

Rojo (parpadeando rápidamente): La batería de la unidad está sobrecalentada (debido a uso prolongado o recargado extenso), o está demasiado fría (la temperatura ambiente ha bajado por debajo de -20° C). Para evitar daños, la unidad debe apagarse en esta etapa y dejarla enfriar o calentar a temperaturas normales de funcionamiento antes de reanudar el.

CARGA Y RECARGA DE LA LINTERNA

Esta unidad se envía en un estado de carga parcial. Cargue esta unidad después de la compra y ANTES del primer hasta que el indicador LED de estado de batería/carga se ilumina en verde. Recargue después de cada uso hasta que las luces de la batería/de indicador del estado LED de la carga se pongan verde.

IMPORTANTE: Cuando la unidad no esté en uso, recomendamos cargar la batería al menos cada 3 a 6 meses.

- ⚠ **PRECAUCIÓN – PARA REDUCIR EL RIESGO DE DAÑOS A LA PROPIEDAD:**
 - Nunca coloque la luz boca abajo sobre ninguna superficie durante la carga.
 - Asegúrese de que la luz y el puerto USB estén apagados durante la recarga, ya que el uso de estas funciones puede ralentizar el proceso de recarga.
 - No mantener la batería cargada provocará daños permanentes y provocará un rendimiento deficiente.

NOTA: El botón de alimentación USB no hace funcionar la luz, solo el puerto de alimentación USB. La luz no se puede cargar cuando el puerto de alimentación USB está encendido. Asegúrese de que el botón de encendido USB esté apagado antes de cargar.

Carga/recarga con el cable de carga USB y un dispositivo con un puerto de alimentación USB (no suministrado)

1. Asegúrese de que el botón encendido/de modo de luz y el botón de alimentación USB translúcido están apagados (la luz no está encendido y el botón de indicador de energía / potencia USB translúcido no está encendido).
2. Inserte el cable de carga USB en el puerto de carga / encendido USB de la luz.
3. Inserte el otro extremo del cable de carga USB en el puerto de alimentación USB funcional de un dispositivo. El Indicador LED del estado de la batería/carga se ilumina o parpadea en una de dos colores (como se describe en la sección "cómo leer el indicador LED del estado de la batería(carga)" para indicar el estado de carga.
4. Cargue hasta que el indicador LED del estado de la batería/carga se ilumina en azul.
5. Cuando la carga esté completa, desconecte el cable de carga USB del puerto de alimentación USB del dispositivo y la luz. Guarde el cable en un lugar seguro.

FUNCIONAMIENTO DE LA LINTERNA

IMPORTANTE: Si se presiona el botón de encendido USB translúcido para encender el puerto USB cuando la unidad está funcionando en modo de luz alta, la unidad cambiará automáticamente al modo de luz baja.

Si el voltaje de la batería de la luz es casi bajo, la unidad cambiará automáticamente al modo de luz baja incluso si se ha seleccionado el modo de luz alta.

Si el voltaje de la batería de la luz es bajo, la protección de bajo voltaje incorporada se activará después de un corto periodo de funcionamiento, luego la unidad se apagará automáticamente. Recargue la batería antes de continuar usándola.

El disparador de encendido/apagado da vuelta a la unidad por intervalos, y también se utiliza para elegir el ajuste alto o bajo del brillo.

- ⚠ **NO FUNCIONE AL CARGAR.**

Desconecte el cable de carga, a continuación, seleccione el modo de luz de la siguiente manera:

- Presione el disparador de encendido/apagado una vez para utilizar la linterna en el ajuste de alta (el más brillante).
- Presione el disparador de encendido/apagado de nuevo **dentro de 5 segundos** para utilizar la linterna en el nivel bajo (menos brillante).
- Presione el disparador de encendido/apagado una tercera vez para apagar la unidad.

- Presione el disparador de encendido/apagado una vez para utilizar la linterna en su alto valor (el más brillante).
- Presione el disparador de encendido/apagado de nuevo **después de 5 segundos** para apagar la unidad.

Nota: El indicador LED del estado de la batería/carga se encenderá en uno de tres colores (según lo descrito en la sección "Lectura de la batería/indicador del estado LED de la carga") para indicar el estado de la batería.

Usando el lente rojo de emergencia

- El lente rojo de emergencia encaje en su lugar directamente sobre el bisel de goma.
- ⚠ **PRECAUCIÓN – PARA REDUCIR EL RIESGO DE LESIONES O DAÑOS A LA PROPIEDAD:**
 - Nunca toque el lente rojo de emergencia o colocar la luz con el lente rojo emergencia adjunta boca abajo en cualquier superficie mientras está en funcionamiento.
 - No utilice nunca el lente rojo de emergencia en la linterna si está dañada.
 - Siempre quite el lente rojo de emergencia de la linterna y almacenarlo adecuadamente cuando no está en uso.

Utilización del soporte plegable

- Levante el soporte plegable para arriba, invertir la unidad y ponla sobre una superficie plana y estable para la operación de manos libres.

OPERACIÓN DEL PUERTO USB DE LA LINTERNA

IMPORTANTE: Si el puerto USB está en uso, la luz solo funcionará en modo de luz baja.

Le puerto USB de la luz proporciona 5 volts/1A de alimentación de CC a un dispositivo USB con alimentación externa.

1. Desconecte el cable de carga y asegúrese de que la luz está apagada.
2. Presione el botón de alimentación USB al poder el puerto USB de carga / potencia. El Indicador LED del estado de la batería/carga se ilumina o parpadea en una de tres colores (como se describe en la sección "cómo leer el Indicador LED del estado de la batería/ carga") para indicar el estado de la batería interna.
3. Sólo tienes que conectar el dispositivo USB al puerto USB de carga / potencia de la luz y funcionar normalmente.
4. Pulse el botón de alimentación USB de nuevo para apagar el puerto de carga / alimentación USB. Asegúrese de que el botón de alimentación USB está en la posición de apagado cuando la unidad se está recargando o almacenada.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Con el tiempo, todas las baterías pierden energía debido a la descarga automática y con mayor rapidez en ambientes con temperaturas elevadas. Cuando la unidad no esté en uso, recomendamos cargar la batería al menos cada 3 a 6 meses.

De vez en cuando, limpie el exterior del aparato con un paño suave. No sumerja el aparato en agua.

No hay ningún usuario-sustituibles piezas. Periódicamente inspeccione la condición de conectores y alambres.

Reemplazo/desecho de la batería

REEMPLAZO DE LA BATERÍA

La batería debe durar la vida útil de la unidad. La vida de servicio depende en un número de factores, incluyendo pero no limitado al número de ciclos de recarga, y el cuidado y mantenimiento adecuado de la batería por el usuario. Comuníquese con el fabricante para cualquier información que pueda necesitar.

ELIMINACIÓN DE LA BATERÍA

Contiene una batería del litio, que debe ser eliminado adecuadamente. Se requiere reciclaje. El no cumplir con las regulaciones locales, estatales y federales puede resultar en multas o prisión.

Por favor, recicle.

⚠ ADVERTENCIAS:

- No deseche la batería en el fuego ya que puede ocasionar una explosión.
- Antes de desechar la batería, protéjala las terminales descubiertas con cinta eléctrica para trabajos pesados. De esta manera previene cortos circuitos (los cortos circuitos pueden ocasionar lesiones e incendios).
- No exponga la batería al fuego o al calor extremo ya que puede explotar.

DETECCIÓN DE PROBLEMAS

La luz no se cargará

- Compruebe que la luz y el puerto USB estén apagados.
- Compruebe que el cable de carga USB esté conectado correctamente a la luz.
- La unidad puede haberse apagado para proteger la batería del sobrecalentamiento después de un largo periodo de funcionamiento o carga. Desenchufe el cable de carga USB desde la linterna. Permitir que la linterna se enfríe durante un periodo antes de reanudar carga.

La linterna no funcionará

- Asegúrese de que el disparador de encendido/apagado se ha pulsado para encender la linterna.
- La batería interna puede estar completamente descargada. Cargue la unidad siguiendo las instrucciones dadas en este manual.
- Si la temperatura ambiente es demasiado caliente o demasiado fría, la luz no funcionará.

El puerto USB de la luz no funcionará

- Asegúrese de que el cable es desconectada desde cualquier fuente de alimentación en vivo.
- Asegúrese de que el disparador de encendido/apagado está desactivado.
- Asegúrese de que se presiona el botón de encendido USB para activar el puerto USB.
- Asegúrese de que la clasificación del equipo enchufado en el puerto USB de la luz no exceda 1A continuo.
- La batería interna puede estar completamente descargada. Cargue la unidad siguiendo las instrucciones dadas en este manual.

ACCESORIOS

Accesorios recomendados para uso con esta unidad puede ser disponibles a través del fabricante. Si necesita ayuda con respecto a los accesorios, por favor póngase en contacto con el fabricante al 1-877-571-2391.

- ⚠ **ADVERTENCIA:** El uso de cualquier accesorio no recomendado para el uso con esta unidad podía ser peligroso.

ASISTENCIA TÉCNICA

Para servicio al cliente o asistencia técnica, comuníquese con el fabricante al 1-877-571-2391.

GARANTÍA LIMITADA DEL FABRICANTE DE UN AÑO

El fabricante, Baccus Global LLC, ofrece garantía por este producto contra defectos de materiales y de mano de obra por un periodo de UN (1) AÑO a partir de la fecha de compra minorista por parte del comprador que sea el usuario final original o desde la fecha de entrega del bien, cualquiera que sea la fecha que ocurra más tarde ("Periodo de Garantía").

Cuando haya un defecto y el fabricante reciba un reclamo válido dentro del Periodo de Garantía, el producto defectuoso se podrá reemplazar de las siguientes maneras: (1) Devolviendo el producto al fabricante para reemplazarlo. Es posible que el fabricante solicite un comprobante de compra. (2) Devolviendo el producto al minorista donde se compró para un cambio (siempre que la tienda sea una tienda minorista participante). Las devoluciones al minorista deben realizarse dentro del periodo de tiempo de la política de devolución del minorista para cambios únicamente. Es posible que se requiera prueba de compra. Consulte con el minorista su política de devolución específica con respecto a las devoluciones que superan el tiempo establecido para los cambios.

Esta garantía del fabricante no se aplicará a accesorios, bombillas, fusibles y baterías; a defectos resultantes del desgaste normal, a accidentes; a daños sufridos durante el envío; a alteraciones; a uso no autorizado; a negligencia, al mal uso, al abuso; y al incumplimiento de las instrucciones de cuidado y mantenimiento del producto.

Esta garantía del fabricante le otorga a usted, el comprador minorista original, derechos legales específicos y usted puede tener otros derechos que pueden variar de un estado a otro o de una provincia a otra. Este producto no está diseñado para uso comercial. Para registrar su producto con el fabricante, visite www.BaccusGlobal.com.

Las fotos de este manual pueden diferir de la unidad real.

ESPECIFICACIONES

Linterna	
Bombillo :	LED de 10 vatios
Batería:	Litio, 3.7V CC
Entrada:	5V CC, 1A
Salida USB:	5V CC, 1A
STANLEY® Y EL LOGOTIPO DE STANLEY® SON MARCAS REGISTRADAS DE STANLEY BLACK + DECKER INC. O DE UNA DE SUS FILIALES Y SE UTILIZAN BAJO LICENCIA.	Importados por Baccus Global LLC, 225 NE Mizner Blvd., Suite 301, Boca Raton, FL 33432 www.baccusglobal.com 1-877-571-2391 RD0172324